

H-Power

COFFRET ÉLECTRIQUE DE PROTECTION POUR UNE POMPE DE FILTRATION

- Boîtier électrique pour **pompe monophasée jusqu'à 3 CV** et pour **pompe triphasée jusqu'à 5 CV**
- Toute l'électronique (disjoncteur, contacteur, timer) **regroupée dans un seul et même module**
- **2 timers pour la filtration et 1 timer pour l'éclairage** (selon modèle)
- **Auto calibration de la consommation** de la pompe de filtration
- **Protection intégrée contre les surcharges**
- Plusieurs modèles en fonction du besoin client : **transformateur 50, 100 et 300 W**
- Compteur horaire de fonctionnement, nombre de démarrages



Caractéristiques techniques

Alimentation	230VAC 50/60 Hz
Sortie Pompe	14 A, modèles monophasés / 16 A, modèles triphasés
Sortie Éclairage (selon modèle)	230 VAC/5 A • 12 V /50 W (T50W) • 12 VAC/100 W (T100W) • 12 VAC/300 W (T300W)
Signalisation	Pompe en marche, Alarme, Programmes de filtration, Sortie auxiliaire et heure actuelle
Protection	Surcharge moteur
Protection de surcharge	20 % de plus que l'intensité moyenne
Ecran LED 4 chiffres	Heure actuelle, ajustements et alarmes
Relais auxiliaire	Contact libre de tension 250 VAC/5 A maximum
Section de câble Maximum	4 mm ² (puissance) / 2,5 mm ² (contrôle)
Température	-10° ... +55°C

	Réf.	Descriptif
MONOPHASÉ	HPOW230	Coffret électrique H-POWER monophasé
	HPOW230D	Coffret électrique H-POWER monophasé avec différentiel
	HPOW230DT50	Coffret électrique H-POWER monophasé avec différentiel et transformateur 50 W
	HPOW230DT100	Coffret électrique H-POWER monophasé avec différentiel et transformateur 100 W
	HPOW230DT300	Coffret électrique H-POWER monophasé avec différentiel et transformateur 300 W
TRIPHASÉ	HPOW400	Coffret électrique H-POWER triphasé
	HPOW400D	Coffret électrique H-POWER triphasé avec différentiel
	HPOW400DT50	Coffret électrique H-POWER triphasé avec différentiel et transformateur 50 W
	HPOW400DT100	Coffret électrique H-POWER triphasé avec différentiel et transformateur 100 W