



# Control Station

## CONTROLLA A DISTANZA LA VOSTRA PISCINA

- **Un unico apparecchio** per la regolazione dei parametri dell'acqua e il controllo a distanza delle attrezzature connesse
- **4 relé ausiliari per il controllo e la gestione della filtrazione**, la regolazione del riscaldamento, l'illuminazione e un dispositivo aggiuntivo (illuminazione esterna, animazione della vasca...)
- **3 relé alimentati (230 V)** per le pompe di dosaggio pH e disinfettanti
- Sonda per la misurazione del cloro libero opzionale
- **Venduto con il modulo Sense and Dispense** per un controllo continuo di pH e Redox (potere disinfettante dell'acqua)\*
- **Due pompe dosatrici** per la regolazione del pH e l'iniezione di cloro liquido\*
- **Modulo WiFi:** controllo a distanza semplice e senza costrizioni\*

\* solo con CST-CTL-PHORP



Touch Screen Opzionale

Sonda pH - ORP e Goldline

Pompe dosatrici

Schermo trasportabile (opzionale)

	Descrizione	CST-CTL-PHORP Centralina completa pH e ORP	CST-CTL-BC Solo centralina
CONTROL STATION	Modulo WiFi	Incluso	No
	4 uscite principali a potenziale zero	Filtrazione / Illuminazione / Riscaldamento / Altro servizio ausiliario	
	Uscite ausiliarie	230 V ; 50 Hz	
	Regolazione del pH	Sì (sonda Goldline)	No
	Regolazione ORP	Sì (sonda Goldline)	No
	Schermo	2,8" TFT	
	Alimentazione	230 V ; 50 Hz	
	Dimensione	270 x 220 x 115 mm	
	Centralina elettronica	Plastica ignifuga ABS nera	
	Coperchio protettivo	Plastica ABS nera	
OPZIONI DISPONIBILI	Kit pH sonda Goldline	AQR-CTL-KITPH	
	Kit pH sonda standard	BKPER-OPTION-PH	
	Kit ORP sonda Goldline	AQR-CTL-KITORP	
	Kit ORP sonda standard	AQR-CTL-KITORP2	
	Sonda per la misurazione del cloro libero	H-OPTION-CL	
	Modulo WiFi	RS3WI-OPTION-W	
	Modulo Ethernet	RS3NET-OPTION-L	
	Touch Screen trasportabile	CTS-OPTION-TS	
Schermo trasportabile	AQR-PLUS-PANL		
Sensore serbatoio vuoto	AQR-PLUS-CANNE		

## CONNETTIVITÀ



Guarda il video

\* AquaRite® UV LS / AquaRite® + / AquaRite® Flo Advanced / Control Station

Controlla tutte le attrezzature della tua piscina con **Alexa** e **Google Assistant**\*